TSdrena

取扱説明書

HDMI 延長器 HAM-HIEX5 専用増設レシーバー

型番：HAM-HIEX5RX

この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
⚠ **注意**	「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因になります。

■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

・コードやプラグが異常に熱い

・焦げ臭いにおいがする

・ブレーカーが落ちる

このようなときは事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。

■必ず専用 AC アダプタを使用すること

専用の AC アダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。

■水やそのほかの液体を入れたり、濡らしたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■専用 AC アダプタのほこり等は定期的に掃除する

プラグにほこり等がたまると、発火や関電の原因になります。

■専用 AC アダプタは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な状態は、発火や感電の原因になります。

■ぬれた手で専用 AC アダプタや機器に触らない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■ミッションクリティカル用途で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。

⚠注意

■０～４０℃以外の場所で使用しない

部品の劣化が早く進み、機器の故障の原因になります。

■結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■直射日光のあたる場所で使用しない

機器が高温になり故障の原因になります。

■物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

●テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、本製品を１ｍ以上話してください。

●使用中は本体やＡＣアダプタが暖かくなりますが異常ではありません。

●ＡＣアダプタからジーという音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

特徴

●本製品は 1 本の LAN ケーブルを使用して HDMI 信号の長距離伝送を実現します。
最長で本製品の HDMI 入力と HDMI 出力にそれぞれ 20m の HDMI ケーブルと本製品間に 50m の CAT6LAN ケーブルを
用いて 90m の長距離伝送が可能です。

本製品はセンダーとレシーバーを直接 LAN ケーブルで接続してご利用いただく方法のほか、ハブをご用意いただき、接続してご利用いただくことも可能です。

ハブへ接続してご利用時には本製品を複数台ご用意いただき 1 台のソース映像を複数のレシーバーに分配することも可能です。

本製品は **HDMI 延長器 HAM-HIEX5 専用オプションです**。

内容物

- 製品本体
- AC アダプタ
- 保証書兼保証書（本書）

使い方

1. BD プレーヤーなどの HDMI 出力端子と HAM-HIEX5 センダーの HDMI 入力端子を HDMI ケーブルで接続してください。
   HDMI 端子が 2 個ある側の本体が送信側でこちらに HDMI 信号を入力します。
2. 受信側の本体とモニタなどの機器を HDMI ケーブルで接続します。
3. 送信側と受信側および増設レシーバー（本製品）を LAN ケーブルでハブに接続します。
4. 送信側・受信側および増設レシーバーの本体に AC アダプタを接続します。
5. 接続機器の電源を入れるとご利用いただくことができます。

送信側には 2 種類の機器を接続することができます。
必要に応じて送信側の切り替えスイッチで HDMI 信号を送る機器を選択してください。

※本製品を既存のネットワークに接続すると通信が輻輳しパケット通信に悪影響が出る恐れがあります。本製品専用のハブ・スイッチをご用意いただきますようお願いいたします。

故障かなと思ったら

●映像が表示されない

HDMI ケーブルをいったん抜いて再度、接続を行ってください。

●入力側に接続した機器からディスプレイ機器が見つからない

接続機器の電源が入った状態でHDMI ケーブルを一度抜きもう一度差し込んでください。

故障かなと思ったら（つづき）

上記を確認いただいても解決しない場合は製品が故障した可能性があります。修理を依頼してください。

■故障時の取り扱い

・ご購入後 30 日以内

初期不良として製品を交換いたします。販売店にご相談ください。

・ご購入後 31 日から 6 か月以内

無料修理規定に従って無償で製品の修理・交換を行います。

無料保証規定により有償での修理となる場合もございます。

当社の WEB サイトへアクセスして保証を申請してください。

・ご購入後 7 か月目以降

お客様のご希望により有償で修理をご依頼いただくことができます。

当社の WEB サイトへアクセスして修理を依頼してください。

仕様

＜本体＞

型式	HAM-HIEX5RX
出力端子	HDMI 端子
中継端子	RJ45 LAN ケーブル端子
寸法	110(幅)×26(高さ)×58(奥行)mm
質量	126g
消費電力	3W（最大）

無償修理規定

1．　取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2．　保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。

（ａ）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷

（ｂ）　お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

（ｃ）　火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷

（ｄ）　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

（ｅ）　一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷

（ｆ）　お買い上げ年月日が不明の場合

（ｇ）　当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。

3．無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。

保証書

品名	HAM-HIEX5
保証期間	ご購入日より 6 ヶ月間
販売店	
ご注文番号など	